

SPRUZZA E SCACCIA

DESCRIZIONE

Il dispositivo spruzza un getto d'acqua di ca. 10,60 m. di lunghezza coprendo un'area di 60 mq. Sicuro ed efficace, mantiene lontani gli animali dalla zona del giardino protetta dal dispositivo. Non appena essi entrano nel raggio d'azione del sensore, facendo scattare lo spruzzo d'acqua della durata di 5 secondi. L'apparecchio si resetta automaticamente per la prossima intrusione.

1. Aprire il vano batteria ed installare 4 batterie del tipo AA. richiudere il vano batteria.
2. Infilare lo spruzzatore sulla sommità dell'alloggio del sensore e il tutore al di sotto del sensore. Entrambi questi fissaggi devono essere assicurati a mano, sufficientemente stretti per evitare gocciolamenti.
3. La valvola elettronica interna dell'acqua fa un rumore udibile quando è in funzione. Per testare il funzionamento dell'unità, girare il regolatore di sensibilità completamente in senso orario. Quindi passare la mano davanti al sensore per sentire il "click": la valvola si aprirà e farà "click" per 5 secondi.

INSTALLAZIONE

1. Infilare il tutore nel terreno: assicurarsi che il sensore elettronico sia puntato verso la direzione dell'area che si desidera proteggere
2. selezionare la distanza di sensibilità utilizzando il regolatore di sensibilità sul settaggio desiderato. sulla posizione 0 la funzione sensibilità cesserà. Su 9 la sensibilità di distanza sarà circa 10 m. Avete la possibilità di regolare la sensibilità a vostro piacimento.

TEST DELLA SENSIBILITA' DEL SENSORE

1. Connettere il tubo dell'irrigazione allo stecco di *Spruzza e Scaccia*, ma non aprite l'acqua, dato che i "click" saranno udibili quando selezionerete la sensibilità (dovreste essere in grado di sentirli fino a 35 piedi di distanza). Tuttavia in un'area rumorosa l'acqua deve essere usata come test.
2. Passate davanti all'unità mettendovi alla massima distanza a cui desiderate essere captati ed aumentate o diminuite la sensibilità fino a che sarete soddisfatti dell'area da proteggere.

TEST FINALE

aprire l'acqua e testare il tutto camminando all'interno dell'area protetta. Idealmente, il sensore dovrebbe essere regolato per attivarsi quando entrate nella suddetta area, quindi sappiate che vi bagnerete! Se aggiustamenti sono richiesti è possibile ripetere le operazioni precedenti.

PRECAUZIONI

Mantenere pulite la lente del sensore con un panno morbido leggermente umido.
In caso di gelo, portare l'apparecchio al chiuso e togliere le batterie fino al prossimo utilizzo.

